



**ALTA FREQUENZA:**

e' possibile utilizzare tutte le af:  
AF30-AF435-AF435M-AF150-AF315

**DIP-SWITCH**

- 1 ON chiusura automatica
- 2 ON apre-stop-chiude-stop (radio e 2-7)
- 2 OFF apre-chiude (radio e 2-7)
- 3 ON solo apre con radio
- 4 OFF uomo presente escluso
- 5 ON prelampeggio
- 6 OFF rilevazione ostacolo escluso
- 7 ON esclusione Z-C1
- 8 OFF-9OFF richiusura in fase di apertura (Z-CX)
- 8 OFF-9ON stop parziale (Z-CX)
- 8 ON esclusione Z-CX
- 10 ON esclusione 1-2
- 11 OFF motore pilotato disattivato
- 12 ON chiusura automatica B" (con 3P)
- 13 ON attivazione test sicurezze
- 14 OFF motore pilota disattivato
- 15 OFF non utilizzato
- 16 ON-17 OFF lampada cortesia (E-EX)
- 16 OFF-17 ON lampada ciclo (E-EX)
- 18 OFF non utilizzato
- 19 OFF non utilizzato
- 20 OFF non utilizzato

**TRASFORMATORE DI RICAMBIO ART:**

119RIR127

NB:-TUTTI I CONTATTI N.C. NON UTILIZZATI VANO  
ESCLUSI TRAMITE DIP.

**GUIDA AI COLLEGAMENTI ELETTRICI  
PER INSTALLATORI E MANUTENTORI**

